
Vektortüröffner A4000- KB

Artikel- Nr. A4000- KB





Der Vektortüröffner A4000 überzeugt durch seine kleinen Maße und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses öffnen bei Gleichstrom
- Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
- ✓ Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
- ✓ Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich

TECHNISCHE DETAILS

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	A4000- KB
EAN- Nummer	425043821305
Lieferumfang	1 x Vektortüröffner

Technische Daten	
Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingrifftiefe	4.5 mm

Zuhaltekraft max.	5000 N
DIN- Richtung	links / rechts
Einbaulage waagerecht / senkrecht	•
Höhe	68.7 mm
Breite	15.8 mm
Tiefe	25 mm

Elektrische Daten	
Arbeitsstrom	•
Ruhestrom	
Momentkontakt	12 - 48 V AC/ DC
Dauerbetriebsfestigkeit	12 oder 24 V DC +/- 15%
Stromaufnahme	200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V)

Funktionen	
Allgemeine Anwendung	-
Rauchschutzzulassung	
Feuerschutzzulassung	
Schlossfallenführung	
I.S.T.Kingfix	-
Mechanische Entriegelung	
Rückmeldekontakt	
EMV- Schutzdiode integriert	•
Doppelspulentechnik	-
Signalprozessor integriert	
Integriertes Funkmodul	

PASSENDE SCHLIESSBLECHE



SB- KF 01 Kurzes Flachschließblech, eckig ohne Riegelausschnitt.



SB- KF 02 Eckig und mit Riegelausschnitt.



SB- KF 02 R Eckig und mit Riegelausschnitt, sowie vorgerüstet für Riegelschaltkontakt.



SB- KF 03 Eckig und mit Riegelausschnitt.



SB- KF 03 R Eckig und mit Riegelausschnitt, sowie vorgerüstet für Riegelschaltkontakt.



SB- KF 04 Rund und mit Riegelausschnitt.



SB- KF 04 R Rund und mit Riegelausschnitt.



SB- KF 05 Eckig und mit Riegelausschnitt.



SB- KF 05 R Eckig und mit Riegelausschnitt, sowie vorgerüstet für Riegelschaltkontakt.

PASSENDES ZUBEHÖR



NT24-250 Netzteil, 24 V DC

MASSZEICHNUNGEN

